

		Infinite Standard	Standard	Infinite Prime Connections Hybrides	Broadband
Caractéristiques	Technologie	Radio	Radio	Radio + Filaire	Radio
	Nombre de zones Maximum	33	33	32	33
	Configurations des zones	32 Radio + 1 Filaire	32 Radio + 1 Filaire	8 Filaire+24 Extension, Filaire ou Radio	32 Radio + 1 Filaire
	Options de mise en services	Totale+Périmétrique+Partielle	Totale+Périmétrique+Partielle	Totale+Périmétrique+Partielle	Totale+Périmétrique+Partielle
	Mémoire d'événements	256	256	256	256
	Nombre de codes utilisateurs	32	32	32	32
	Touches Antipaniques	Police, Feu, Médical	Police, Feu, Médical	Police, Feu, Médical	Police, Feu, Médical
	Durée de la charge batterie en standby	12H or 24H (Avec pack batterie double)	12H or 24H (Avec pack batterie double)	Batterie 12v 7Ah (Non fournie)	24H Batterie externe
Modules	Sortie(s) programmable (PGM)	1 (Transistorisée)	1 (Transistorisée)	1 (Transistorisée)+ 2 sur Carte D'extension 4 zones	1 (Transistorisée)
	Module d'appel PSTN	Option	Option	Option	Option
	GSM (PSTN backup/SMS/RP/TWA)	Option	Option	Option	NON
	Ethernet (Email/SMS Notification)	NON	NON	NON	Option
	Option Domotique (X10)	HA+PLI	HA+PLI	HA	HA+PLI
Clavier & Lecteur	Module message Vocal	NON	Oui	Option	NON
	Nombre de claviers	1 LCD Sur la Centrale, 4 Radio	1 LCD sur la centrale, (2 KPD/L, 3 KPD/S) Filaires, 4 Radio	Clavier Filaire (2 KPD/L, 3 KPD/S), 4 Radio	1 LCD Sur la centrale & Filaire(2 KPD/L, 3 KPD/S), 4 Radio
	Clavier Radio	EL2620	EL2620	EL2620	EL2620
	Clavier Radio 2 Voies	NON	EL2621	EL2621	NON
Télécommandes	Lecteur de Badges Radio	EL2622 (jusqu'à 16 Smartkeys)	EL2622 (jusqu'à 16 Smartkeys)	EL2622 (jusqu'à 16 Smartkeys)	NON
	Télécommande Contrôle	EL2640	EL2640	EL2640	EL2640
	Nombre de Télécommandes	Jusqu'à 8	Jusqu'à 19	Jusqu'à 19	Jusqu'à 8
Périphériques	Antipanique médaillon	EL2611	EL2611	EL2611	EL2611
	Télécommande multifonctions	EL2614	EL2614	EL2614	EL2614
	Détecteurs IR Radio	EL2600/PI, EL2645/PI, EL2650, EL2650C, EL2652/PI	EL2600/PI, EL2645/PI, EL2650, EL2650C, EL2652/PI	EL2600/PI, EL2645/PI, EL2650, EL2650C, EL2652/PI	EL2600/PI, EL2645/PI, EL2650, EL2650C, EL2652/PI
	Contact d'ouverture Radio	EL2601	EL2601	EL2601	EL2601
	Emetteur radio universel	EL2602	EL2602	EL2602	EL2602
	Détecteur de Fumée Radio	EL2603, EL2603EN	EL2603, EL2603EN	EL2603, EL2603EN	EL2603, EL2603EN
	Bris de vitre Radio	EL2606	EL2606	EL2606	EL2606
	Détecteur de fuite d'eau	EL2661	EL2661	EL2661	EL2661
	Détecteur de Gaz	EL2662	EL2662	EL2662	EL2662
	Détecteur de basse température	NON	EL2663	EL2663	NON
	Détecteur de monoxyde de carbone	EL2664 (Version 2.20 and Up)	EL2664	EL2664	NON
	Sirène Radio	WSM, EL2626WSM	WSM, EL2626WSM	WSM, EL2626WSM	WSM, EL2626WSM
	Sirène Radio 2 Voies	EL2626AC	EL2626AC	EL2626AC	NON
	Repeteur EL-2635 (Maxi)	4	4	4	4
Options de programmation	Sortie sirène Filaire	NON	NON	OUI	NON
	Programmation sur site	Clavier+RS232 et programme de gestion	Clavier+RS232 et programme de gestion	Clavier+RS232 et programme de gestion	Clavier+RS232 et programme de gestion
	Vitesse programmation PSTN	2400 Bauds	2400 Bauds	2400 Bauds	2400 Bauds
	Vitesse programmation GSM	9600 Bauds	9600 Bauds	9600 Bauds	NON
	Connection IP	NON	NON	NON	OUI
	RDM compatible	ver. 2.20	OUI	OUI	NON
	Programmation à distance	OUI	OUI	OUI	OUI
Possibilités utilisateurs	Gestion des télécommandes à distance	OUI	OUI	OUI	OUI
	Mise en/hors service à distance	NON	OUI	OUI	NON
	menu suivez moi	OUI	OUI	OUI	OUI
	Audio verification	Audio duplex incorporé (TWA) + Option Interphone (1 ou 2)	Audio duplex incorporé (TWA) + Option Interphone (1 ou 2)	Option Interphone (1 ou 2)	Audio duplex incorporé (TWA) + Option Interphone (1 ou 2)
Options Progiciel	Mise En/Hors service par SMS & HA Control	OUI	OUI	OUI	NON
	Web User Application	NON	NON	NON	OUI
	Mise à niveau Progiciel	Fujitsu Flash MCU Programmer SW	Progiciel de gestion Infinite	Progiciel de gestion Infinite	Progiciel de gestion Infinite
	Programme Multidéfauts	NON	Jusqu'à 3 Défauts	Jusqu'à 3 Défauts	NON
	Interface Multilingues	NON	Jusqu'à 3 Langues	Jusqu'à 3 Langues	NON