

SIRENE SR 120

Branchement avec trois fils :

GND	⊗	<u>Cavalier Retiré</u>
+ 12V	⊗	
+ 12V Commande	⊗	Activation dès l'absence de +12V Commande

Branchement avec deux fils :

GND	⊗	<u>Cavalier En Place</u>
+ 12V	⊗	
	⊗	Activation dès l'absence de +12V

Branchement avec deux fils sans la batterie :

GND	⊗	<u>Cavalier Retiré</u>
+ 12V	⊗	
	⊗	Activation dès Présence +12V

Spécification Technique :

Alimentation 13.5V
Consommation au repos 30mA
Consommation en Alarme 1.2A
Batterie 2.1Ah /12V
Audio 1.8_3.3 Khz 120 db /1m
Température de fonctionnement -25°C +55°C
Dimension 205x170x90